



FY-850



FY-50A

دستگاه شارژ و استارت باطری خودرو

FY850 / FY50A

TASAC 



توان سازان ایرات

(با مسئولیت محدود)

www.tavansazan.com

مشخصات فنی مدل FY-850

مقدار	شرح	ردیف
۲۲۰ - ۲۴۰ ولت	ولتاژ دستگاه	۱
۱/۶۵ کیلووات	توان شارژ	۲
۸/۶ کیلووات	توان استارت	۳
۱۲ و ۲۴ ولت	ولتاژ شارژ	۴
۷۸ آمپر	شدت جریان شارژ موثر	۵
۵۲ آمپر	شدت جریان شارژ مجاز	۶
۳۲۰ آمپر	شدت جریان استارت	۷
۴۳۰ آمپر	حداکثر شدت جریان استارت	۸
۲۰ آمپر ساعت	حداقل ظرفیت مجاز	۹
۱۰۵۰ آمپر ساعت	حداکثر ظرفیت مجاز	۱۰
۲۴۰ × ۲۶۰ × ۶۲۰ میلیمتر	ابعاد دستگاه	۱۱
۱۸/۵ کیلوگرم	وزن دستگاه	۱۲

مشخصات فنی مدل FY-50A

مقدار	شرح	ردیف
۲۲۰ ولت	ولتاژ خروجی	۱
۱/۱ کیلووات	توان دستگاه	۲
۱۲ - ۲۴ ولت	ولتاژ شارژ	۳
۵۰ آمپر	شدت جریان شارژ	۴
۱۲۰۰ میلیمتر	طول کابل دستگاه	۵
۱۰۰۰ + ۱۰۰۰ میلیمتر	طول کابل مثبت و منفی دستگاه	۶
۳۶۰ × ۱۶۵ × ۲۹۰ میلیمتر	ابعاد دستگاه	۷
۹/۵ کیلوگرم	وزن دستگاه	۸

Automatic Smart Battery Charger Multifunctional Battery Charger with Engine Starter

مدل FY-850

مشخصات کلی دستگاه

قابلیت شارژ باتری های ۱۲ و ۲۴ ولت
کمک استارتر موتور
تکنولوژی پیشرفته و مطمئن با کاربری آسان
تایمر بسیار دقیق
یکسو کننده چند پل
مبدل قابل اطمینان با ورقه استیل سیلیکونی
مبدل با توان بالا جهت استارت سریع خودور
دارای صفحه نمایش جهت نشان دادن میزان شارژ آمپر سنج و ولت متر
وزن کم و ابعاد مناسب برای جابجایی آسان و اشغال فضای کمتر

مزایای سیستم

عملکرد تشخیص خودکار ولتاژ و جریان خروجی جهت ایجاد جریان شارژ ثابت
مجهز به ولت متر و آمپر سنج
شارژ همزمان بیش از یک باتری
تنظیم شارژ فوری و غیر فوری برای شارژ ایمن و مطمئن
مقاوم در برابر بار اضافی و اتصال برق
کمک استارتر موتور جهت شارژ فوری و غیر فوری باتری های ۱۲ و ۲۴ ولت

مدل FY-50A

مشخصات کلی دستگاه

قابلیت شارژ باتری های ۱۲ و ۲۴ ولت
دارای تکنولوژی دیجیتال پیشرفته
دارای کنترل اتوماتیک
نمایشگر دیجیتال LED جهت نمایش ظرفیت باتری
یکسو کننده کنترل سیلیکونی
وزن کم و ابعاد مناسب برای جابجایی آسان و اشغال فضای کمتر

مزایای سیستم

قابل استفاده برای باتری خودروهای مختلف
تنظیم شارژ فوری و غیر فوری برای شارژ ایمن و مطمئن باتری
تشخیص اتوماتیک ظرفیت باتری
تشخیص ولتاژ باتری (۱۲/۲۴ ولت)
تشخیص اتوماتیک وضعیت باتری
قابلیت شارژ همزمان بیش از یک باتری
قابلیت توقف اتوماتیک پس از کامل شدن شارژ باتری

نمایشگاه و فروشگاه :

تهران، خیابان آزادی، پلاک ۱۵۵ (بعد از اسکندری) تلفن: ۵۵ ۸۲ ۴۲ ۶۶ فاکس: ۹۷ ۹۴ ۹۳ ۶۶

دفتر مرکزی :

کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، خیابان ۶۱ داروپخش، کوچه ششم، پلاک ۲۷

فاکس: ۹۸۰ ۱۸۱ ۴۴

تلفن: ۰۲۱ - ۴۴۹ ۸۸ ۷۶۵

info@tavansazan.com

www.tavansazan.com

